

# AMIS TX3010. Руководство по установке

Модуль приоритетного мьютирования (VOX)

Официальный и эксклюзивный дистрибутор компании AMIS на территории России, стран Балтии и СНГ – компания A&T Trade. Данное руководство предоставляется бесплатно.

Если вы приобрели данный прибор не у официального дистрибутора фирмы AMIS или авторизованного дилера компании A&T Trade, компания A&T Trade не несет ответственности за предоставление бесплатного перевода на русский язык руководства пользователя, а также за осуществление гарантийного и сервисного обслуживания.

© ® A&T Trade, Inc.

## Общие сведения

Модуль TX3010 позволяет мьютировать источники фоновой музыки, например CD-проигрыватели или кассетные деки при появлении сигнала на микрофонном входе 1, к которому обычно подключается пэйджинговый микрофон. Модуль легко инсталлируется в микшер серии AMIS с использованием стандартных разъемов. Инсталляция модуля TX3010 должна осуществляться квалифицированными специалистами с учетом рекомендаций изложенных в данном руководстве. Перед инсталляцией модуля необходимо выключить питание и отсоединить сетевой шнур от розетки.

## Инсталляция в микшер IC30

1. Найдите 5-контактный разъем, расположенный на плате микшера между регуляторами громкости первого и второго каналов.
2. Удалите заглушку разъема и подключите к нему модуль.
3. Убедитесь, что провода разъема выходят к тыльной стороне IC30.

## Инсталляция в микшеры серий SA

1. Найдите свободный 8-контактный разъем, расположенный на печатной плате микшера, между регуляторами громкости первого и второго каналов. Данный разъем состоит из 3- и 5-контактных разъемов.
2. Удалите заглушку с 5-контактного разъема и подключите к нему модуль.
3. Убедитесь, что провода разъема выходят к правой части тыльной стороны микшера, (если смотреть с фронтальной стороны).

## Установка в микшеры TX6000 или TX8000

1. Найдите свободный 8-контактный разъем, расположенный на печатной плате, за регулятором громкости 1 канала. Данный разъем состоит из 3- и 5-контактных разъемов.
2. Удалите заглушку с 5-контактного разъема и подключите к нему модуль.
3. Убедитесь, что провода разъема выходят к правой части тыльной стороны микшера, (если смотреть с фронтальной стороны).

## Подключение

### Подключение к усилителю (назначение проводов):

Белый — Выход  
Желтый — Вход  
Красный — Питание ( $\pm 12$  — 18 В)  
Черный — "Земля"  
Пурпурный — Обнаружение сигнала

Примечание: потенциометр расположенный на модуле предназначен для регулировки чувствительности входа модуля TX3010.

## Гарантийное обслуживание

По всем вопросам, связанным с ремонтом или сервисным обслуживанием модульного тонального генератора TX3010, обращайтесь к представителям фирмы AMIS — компании A&T Trade. Телефон для справок (095) 796-92-62. E-mail: info@attrade.ru