

AMIS TX3014. Руководство по установке

Модуль мьютирования с двумя уровнями приоритета (VOX)

Официальный и эксклюзивный дистрибьютор компании AMIS на территории России, стран Балтии и СНГ — компания A&T Trade. Данное руководство предоставляется бесплатно.

Если вы приобрели данный прибор не у официального дистрибьютора фирмы AMIS или авторизованного дилера компании A&T Trade, компания A&T Trade не несет ответственности за предоставление бесплатного перевода на русский язык руководства пользователя, а также за осуществление гарантийного и сервисного обслуживания.

© ® A&T Trade, Inc.

Общие сведения

Модуль TX3014 позволяет мьютировать все входные каналы кроме первого при появлении на нем сигнала, а также мьютировать все каналы начиная с третьего при появлении сигнала на втором канале.

Модуль легко устанавливается в приборы серии AMIS (SA60, SA120, TX6000 или TX8000) с использованием стандартных разъемов. Установка модуля TX3014 должна осуществляться квалифицированными специалистами с учетом рекомендаций изложенных в данном руководстве. Перед установкой модуля необходимо выключить питание и отсоединить сетевой шнур от розетки.

Установка в микшеры серий SA

1. Найдите свободный 8-контактный разъем, расположенный на печатной плате микшера, между регуляторами громкости второго и третьего каналов. Данный разъем состоит из 3- и 5-контактных разъемов.
2. Удалите заглушки с обоих разъемов и подключите к ним модуль.

Установка в микшеры TX6000

1. Найдите свободный 8-контактный разъем, расположенный на печатной плате, между регуляторами громкости второго и третьего каналов. Данный разъем состоит из 3- и 5-контактных разъемов.
2. Удалите заглушки с обоих разъемов и подключите к ним модуль.

Установка в микшеры TX8000

1. Найдите свободный 8-контактный разъем, расположенный на печатной плате, за регулятором громкости первого канала. Данный разъем состоит из 3- и 5-контактных разъемов.
2. Удалите заглушки с обоих разъемов и подключите к ним модуль.

Гарантийное обслуживание

По всем вопросам, связанным с ремонтом или сервисным обслуживанием модульного тонального генератора TX3014, обращайтесь к представителям фирмы AMIS — компании A&T Trade. Телефон для справок (095) 796-92-62. E-mail: info@attrade.ru